



SCHEDA TECNICA - DATASHEET

# 62214

| LEISTUNG IM NOTFALL @ 400V + N |           | LEISTUNG IM NOTFALL @ 230V    |           |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| Max power @ 400V THREE-PHASE   |           | Max power @ 230V SINGLE-PHASE |           |
| kVA                            | kW        | kVA                           | kW        |
| <b>20</b>                      | <b>16</b> | <b>20</b>                     | <b>16</b> |

## UMWELTBEDINGUNGEN

*Environmental conditions*

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatur - Temperature | 30° C    |
| Höhe - Height            | 200 mslm |
| Feuchtigkeit - Humidity  | 30,00%   |



| GEWICHT    | ABMESSUNGEN |            |            |
|------------|-------------|------------|------------|
| WEIGHT     | DIMENSIONS  |            |            |
| kg         | L [mm]      | W [mm]     | H [mm]     |
| <b>255</b> | <b>970</b>  | <b>680</b> | <b>955</b> |

Energy s.r.l. Via del Progresso, 35 36054 Montebello Vicentino (VI)  
 Tel. (+39) 0444 45 04 22 Fax (+39) 0444 45 79 04  
 www.energy-gruppi.it info@energy-gruppi.it



| TECHNISCHE DATEN<br>TECHNICAL DETAILS |  | T20000FULL                 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|
|                                       | U/min - Rpm  | 3000                       |
|                                       | Frequenz - Frequency Hz  | 50                         |
|                                       | Spannung - Voltage V   | 230/400V                   |
|                                       | Nennstromstärke - Ampere rating A                                | 32A @ 400V - 70A @ 230V    |
| Motore - Engine                       | Motor - Engine   | 32HP                       |
|                                       | Emissionsvorschriften - Engine emissions standards               | STAGE V                    |
|                                       | Motor-Startsystem - Start  | Elettrico - Electric start |
|                                       | Motorleistung - Engine power Hp (kw)                             | 32 (23,8)                  |
|                                       | Nr. Zylinder - Nr. Of cylinders                                  | 2                          |
| Alimentazione - Fuel                  | Motor Abkühlung - Cooling system                                 | Air - Luft                 |
|                                       | Hubraum - Displacement cc  | 999                        |
|                                       | Kraftstoffart - Fuel type  | Benzin - Gasoline          |
|                                       | Verbrauch bei 75% der Last - Fuel Consumption @ 75% of load Lt/h | 9,8                        |
| Alternatore - Alternator              | Tankinhalt - Tank capacity Lt                                    | 65                         |
|                                       | Autonomie - Autonomy Stunde - hrs                                | 6,6                        |
|                                       | Pole Anzahl - Number of poles                                    | 2                          |
|                                       | Type   | mit Bürsten - with brushes |
|                                       | Spannungsregelung - Voltage regulation                           | AVR                        |
|                                       | Spannungsgenauigkeit - Voltage precision %                       | ± 1%                       |

**MANUELLE SCHALTSCHRANK - ELECTRICAL MANUAL PANEL**



1 socket 63A 3poles 230V single-phase, 1 socket 32A 5poles 400V three-phase, 12V DC socket, protection breakers, emergency stop button, voltage selector, hourscouter and multimeter.

Elektrische Manuelle Schalttafel mit Multimeter und Stundenzähler:  
-n.1 Schuko-Steckdose und n.1 CEE 230V 63A 3P + n.1 CEE 400V 32A 5P CEE Steckdosen  
-12VDC Steckdose. Schutzschalter. Notalltaste

**STANDARD AUSSTATTUNG - STANDARD FEATURES**



Alternator with automatic voltage regulator (AVR)  
Elektronischer Spannungsregler



Manual trailer  
Wagen für die manuelle Handhabung

Tutti i dati presenti sono contenuti nelle schede tecniche originali del motore e dell'alternatore. Essi sono indicativi e possono essere modificati in qualsiasi momento e senza preavviso. - All data can be found out in the original datasheet of the engine and the alternator. Values shown are nominal values, they can change in every moment and without prior notice.